


Clarion
model: **CRX53, CRH31, CRH60** (1989 rok)



styk	sygnał	kolor przewodu
1	antena	przewód koncentryczny
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	sterowanie anteny automat.	niebieski z żółtym paskiem
7	podświetlenie (ILL)	czerwony z białym paskiem
8-12	-	-
13	masa anteny	ekran dla 1
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	masa zasilania (GND)	czarny
19	+12V podtrzymanie (PERM)	niebieski
20	+12V zasilanie (ACC)	czerwony
21-27	-	-
28	głośnik RL-	biały z zielonym paskiem
29	głośnik RL+	biały z czerwonym paskiem
30	głośnik FL-	biały z czarnym paskiem
31	głośnik FL+	biały
32-34	-	-
35	głośnik RR-	szary z zielonym paskiem
36	głośnik RR+	szary z czerwonym paskiem
37	głośnik FR-	szary z czarnym paskiem
38	głośnik FR+	szary

Numeracja umowna. Na podstawie kieszeni oryginalnej.